

# COMPEX

Coletor de dados

## Cruise Plus



Tela grande de  
5.5"



Leitura de códigos  
danificados

## Especificações técnicas

O Cruise Plus é um novo coletor, acessível e perfeito para o seu negócio. Ele herda o design frontal icônico do clássico Cruise 1P, conhecido por seu alto reconhecimento, confiabilidade, durabilidade e robustez, e oferece mais do que antes, novo chipset mais potente, bateria de troca fácil, melhoria geral no design para melhorar a sensação de aderência e muito mais, resultando em uma ótima experiência geral com excelente desempenho operacional.



### Performance

- Processador: MTK Octa-core 2.0 GHz.
- Sistema operacional: Android 12.
- Memória RAM: 4GB.
- Memória ROM: 64GB (expansão com cartão Micro SD de até 128GB).
- Playstore: suporta Playstore.

### Comunicação e interface

- Interface: USB-C 2.0, OTG.
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz e 5GHz).
- Bluetooth: padrão.
- Cartão SIM: suporta x1 chip.
- Geo localização: GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo.
- GSM: Qual Band (850/900/1800/1900Mhz).

### Bateria

- Tipo: bateria de lítio recarregável e removível de 5000mAh, 3.85V.
- Carregador da bateria: carregamento via cabo USB-C ou berço de carga (opcional).

### Captura de dados

- Tipo de leitura: 1D / 2D imager / NFC.
- Fonte de luz: LED vermelho (leitura), LED branco (iluminação).
- Câmera traseira: 13 megapixels com flash e foco automático.
- Câmera frontal: 5 megapixels com foco fixo.
- Códigos 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI, e outros (vide manual).
- Códigos 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec e outros (vide manual).

### Acessórios

- Incluso: cabo para recarga com conector USB-C x1, adaptador de energia USB de 10W x1, bateria de 5000mAh x1.
- Opcional: capa protetora, alça de mão, berço de carga, carregador gang 4 posições de bateria.

### Características físicas

- Dimensões: 157 mm (C) x 76 mm (L) x 14,4 mm (A).
- Indicadores: LED, buzzer e indicador vibratório.
- Peso: 275g com bateria.
- Display: tamanho de 5.5" (720x1440), capacitivo, sensível ao toque, suporte a uso de luvas e mãos molhadas.
- Botões: 2 botões de leitura nas laterais, botão de ligar/desligar, botões de volume +/-, botão de função, três botões touch (voltar, home e menu).
- Sensores: sensor ótico, sensor de proximidade, sensor de gravidade.
- Som: alto-falante mono (1W) e microfones duplos embutidos com cancelamento de ruído.

### Características ambientais

- Temperatura em operação: -20 °C a 50 °C.
- Temperatura em armazenagem: -40 °C até 70 °C (sem bateria).
- Umidade: 5% a 95% sem condensação.
- Resistência a quedas: 1,5 metros.
- Índice de proteção: IP65.
- Descarga eletrostática: +/- 8KV descarga direta - +/- 15KV descarga por ar.

### Regulamentações

- Anatel.

### Garantia

- 1 ano.



## Informações importantes

### Temperatura

- Este coletor NÃO deve ser utilizado em câmara fria, refrigerada ou gelada. A troca abrupta de temperatura entre diferentes ambientes pode causar condensação da placa.

### Bateria

- O coletor utiliza bateria de lítio.
- Não instale baterias de terceiros em seu coletor.
- Não utilize carregadores de terceiros em seu coletor.
- Evite contato direto de materiais metálicos com a bateria, pois podem causar curto-circuito.
- Não guarde o coletor com a bateria por um longo período.
- Se o coletor não estiver sendo utilizado por muito tempo, retire a bateria.
- Não deixe a bateria em ambientes muito quentes, úmidos ou corrosivos, guarde em temperaturas de -20° a 40° C, umidade relativa de 45% a 85%.
- Não guarde a bateria quando estiver sem carga ou completamente cheia. Recomendado guardar com aproximadamente 50% de carga.
- Carregue a bateria em ambientes entre 5° a 45° C.
- Se a bateria apresentar alguma modificação fora do comum, como inchar, mudar de cor, temperatura alta, retire do dispositivo e não a utilize. Troque por uma nova bateria.
- Não transporte a bateria em temperaturas superiores a 65° C.
- Não exponha a bateria ao fogo ou fonte de calor.
- Não instale a bateria com força na direção oposta no dispositivo.
- Evite que a bateria sofra quedas, impactos fortes ou alta pressão.
- Recomendado manter a % de bateria entre 20% a 80%, evitando carregar ou descarregar completamente.
- Não opere em ambientes com campos eletrostáticos extremos ou campos magnéticos.
- Se houver vazamento na bateria, evite contato com partes do corpo. Caso isso ocorra, lave com água e sabão e procure assistência médica.
- Se o ponto de contato da bateria estiver sujo, limpe com um pano seco.
- Descarte a bateria conforme a regulamentação local. Recicle, se possível.
- Não seguir esses avisos pode fazer com que o desempenho da bateria caia, além de vazar, danificar ou até mesmo trazer problemas de segurança.

### Segurança

- Não carregue o dispositivo durante tempestades de raio para evitar possíveis acidentes de choques elétricos.
- Não aponte o laser do leitor na direção dos olhos.
- Desligue imediatamente o dispositivo caso perceba calor excessivo, fumaça ou odor estranho.
- Não utilize o dispositivo perto de equipamentos médicos sem permissão.
- Não utilize o dispositivo fora da temperatura recomendada.
- Fazer alterações no sistema operacional com ROMs de terceiros pode causar instabilidade e riscos de segurança.

### Homologação

- Este produto está homologado pela Anatel conforme os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.
- Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
- O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça é de 0,51 W/kg e no corpo é de 0,94 W/kg.
- Para mais informações, consulte o site da ANATEL [www.gov.br/anatel/pt-br](http://www.gov.br/anatel/pt-br)